

Przetwornica UPS MAXX 2000W Sinus

Awaryjne zasilanie 12VDC/230VAC

[1000W/2000W]

Kod ElektriKo: 108272



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc ciągła 1000W, chwilowa 2000W
- Napięcie [V] wejściowe DC 10,8-16V , wyjściowe AC 230V
- Wymiary 420x180x90mm
- Waga 5.62

Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50±0.5Hz
Prąd pracy jałowej.	<1,1A
Prąd ładowania	Max. 20A
Wymiary	400x180x120mm
Waga	5,62kg
Temperatura pracy	-10°C~+50°C
Metoda chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem

Przetwornica UPS MAXX SINUS to zaawansowane urządzenie łączące w sobie funkcje zasilacza awaryjnego, przetwornicy DC/AC oraz prostownika. Doskonale sprawdzi się jako zabezpieczenie dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania, takich jak piece CO, serwery, systemy monitoringu, pompy czy urządzenia elektroniczne.

W momencie wykrycia zaniku napięcia z sieci energetycznej, przetwornica automatycznie przełącza się w tryb awaryjny i zaczyna pobierać energię z akumulatora 12V. Po powrocie zasilania sieciowego urządzenie wraca do trybu normalnego i rozpoczyna ładowanie akumulatora prądem do 20A dzięki wbudowanemu elektronicznemu kontrolerowi.

Najważniejsze funkcje:

Czysty Sinus – bezpieczne zasilanie nawet najbardziej wrażliwych urządzeń

Funkcja UPS – automatyczne przełączenie na zasilanie z akumulatora

AVR (automatyczna regulacja napięcia) – stabilne napięcie wyjściowe

Wbudowana ładowarka akumulatorów – 3-stopniowy proces ładowania do 20A

Zdalne sterowanie – pilot przewodowy w zestawie

Dwa gniazda 230V AC + port USB – wygodne podłączenie wielu urządzeń

Zabezpieczenia:

Przeciążeniowe

Zwarciovowe

Termiczne

Sygnalizacja zbyt niskiego/wysokiego napięcia

Ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.