

Czujnik ruchu ALER JQ-30-B

Kod ElektriKo: 6187 Kod Kanlux: 461



Dane techniczne:

- Kolor **czarny**
- Waga **0.24**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1/-/50**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Zakres regulacji w pionie **90°**
- Maksymalna moc źródła światła **1200W**
- Przyłącze **przewód o długości 10cm**
- wykonane z tworzywa sztucznego
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący **165°**
- możliwość regulacji czasu świecenia od 7s do 7min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m

