

Przełącznik Dali REP SO

Kod ElektriKo: 17051 Kod Osram: 4008321301093



Dane techniczne:

- Moc systemu **5.5 W**
- Napięcie znamionowy **100...240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50 Hz/60 Hz**
- Długość **96.0 mm**
- Wysokość **62.0 mm**
- Szerokość **72.0 mm**
- Zakres temperatury otoczenia **0...+50 °C**
- Interfejs ściemniany **DALI**
- Typ instalacji **DIN rail mounting**
- Liczba wyjść kontrolnych **1**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu

- Elektroniczne układy zasilające podłączone do repeatera pracują jako grupa
- Odłączenie mocy spoczynkowej elektronicznego układu zasilającego poprzez zintegrowany zestyk obciążenia
- Możliwość adresowania przez DALI
- Możliwość połączenia kaskadowego

Cechy produktu

- Rozszerzenie systemów DALI, o 64 elektroniczne układy zasilające
- Rozszerzenie linii DALI o 300 m
- Sterowanie dotykiem DIM 64 elektronicznych układów zasilających DALI
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 1 W
- Zintegrowany zestyk obciążenia służący do odłączania elektronicznych układów zasilających od zasilania linii

