

Czujnik ruchu ZONA JQ-37-W

Kod ElektriKo: 4571 Kod Kanlux: 464



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Waga **0.27**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1/-/50**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Maksymalna moc źródła światła **1200W**
- Oprawa stała **TAK**
- wykonane z tworzywa sztucznego
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 6m
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 10min

