

Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu Pires Eco DI-25o

Kod ElektriKo: 5912 Kod Kanlux: 19000



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Waga **0.53**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1/-/5**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED/CFL**
- Stopień ochrony **IP44**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Maksymalna moc źródła światła **25W**

- Przyłącze **złączka 2 x 1-2,5**
- Oprawa stała **TAK**
- Trzonek **E27**

- obudowa: tworzywo sztuczne
- klosz: tworzywo sztuczne PMMA
- wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
- regulacja czułości w zakresie 2...2000lx



