

Automat schodowy ASH-01

Kod ElektriKo: 60126 Kod Zamel: EXT10000001



Dane techniczne:

- Napięcie [V] **230 V AC**
- Znamionowy pobór prądu **48 mA**
- Waga **0.12**
- Stopień ochrony **IP65**
- Maksymalna moc przekaźnika **4000 VA**
- Styki **1NO**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Zakres nastaw czasu t **potencjometr 0.2 ÷ 10 min**
- Prąd przekaźnika **16 A**
- Mocowanie obudowy **kołek rozporowy 5x(3x30)**

Automat schodowy ASH-01 służy do sterowania oświetleniem na korytarzach lub klatkach schodowych. Po wyzwoleniu układu, załącza on oświetlenie na czas ustawiony przez użytkownika, po czym następuje automatyczne wyłączenie. Czas pracy może być płynnie regulowany w zakresie od 10 s do 10 min przy pomocy potencjometru. Automat schodowy ASH01 można stosować również jako przekaźnik czasowy realizujący funkcję opóźnionego wyłączenia. Hermetyczna obudowa zapewnia bezpieczne funkcjonowanie urządzenia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (IP65).