

Czujnik Ruchu 360st. Ip20, 1200w do Sufitów Podwieszanych

Kod ElektriKo: 83316 Kod Orno: Or-cr-207



Dane techniczne:

- Kąt detekcji **360°**
- Moc **1200W**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Czas pracy **min: 10 sek.±3 sek. max: 15 min.±2 min.**
- Wymiary [mm] **76 x 75,6 mm (szer./wys./gł.)**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **max. 6 m**
- pasywny czujnik podczerwieni
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym

- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- montaż w sufitach podwieszanych
- dostępne kolory: biały

Czujniki ruchu - montaż w sufitach podwieszanych. Czujniki ruchu firmy ORNO